

مولتی متر آموزشی 33D

HoldPeak®

جمع و جور و خوش دست

قاب ژله ای محافظ

خاموشی خودکار

تغییر رنج دستی



صفحه نمایشگر

۳۱۲ رقم
ارتفاع ۱۶ میلی متر

دکمه Hold

دکمه نگهدارنده
اطلاعات

کلید گردان

Selector یا انتخابگر
محدوده اندازه گیری و
عملکرد مورد نظر

جک ورودی تا ۱۰
آمپر

جک ورودی مشترک (منفی)

دکمه نور پس زمینه یا
Back Light

زمانی در محیط تاریک
قرار دارید با زدن این
دکمه می توانید عدد
نمایشگر را آسان تر
بخوانید و پس از ۵ ثانیه
این نور بطور خودکار
خاموش خواهد شد .
وقتی باتری مولتی متر
ضعیف باشد این نور
بطور خودکار کمتر می
شود .

جک ورودی ولتاژ
مقاومت و میلی
آمپر